

Produktdatablad

WTH *



Radiohåndsender til aktivering af GEZE-automatikhøre og vinduesdrev via GEZE trådløse styreprogram

ANVENDELSESOMRÅDER

- Aktivering af GEZE-automatikhøre og vinduesdrev via GEZE trådløse styreprogram
- Aktivering af røg- og varmeudsugningsanlæg (RWA)
- Komponenter kan i et systemkoncept aktiveres trådløst enkeltvist, sammen eller i grupper

PRODUKTDETALJER

- Kombineret aktivering af døre og vinduer med en fjernbetjening
- Krypteret kommunikation via Rolling Code med op til 74 trillioner kodekombinationer
- Individuel og sikker programmering for at udelukke uautoriseret aktivering
- Findes i 1-, 2- og 4-kanal-udgave
- Døre kan aktiveres over store afstande, og også gennem vægge
- Har to udgange, hvor der kan programmeres individuelle radiomodtagere
- Integreret DIP-kontakt til valg af forskellige driftstyper, f.eks. kort tryk på knappen "Åbn døren" og langt tryk på knappen "Hold døren åben"
- LED funktionsindikator til batteri- og sendekontroller
- Rækkevidde op til 30 m i bygningen

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	WTH *
Dimensioner	78 x 51 x 15 mm
Driftsstrøm	45 mA
Beskyttelsesklasse	IP54
Monteringstype	Væg
Sendefrekvens	433.93 Mhz
Driftstemperatur	0 - 50 °C

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dimensioner	Driftsspænding	Monteringstype
WTH-2 Radiohåndsender 2 kanal *	med vægholder og kapslingsklasse IP54	131210	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Væg
WTH-4 Radiohåndsender 4 kanal *	med vægholder og kapslingsklasse IP54	131211	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Væg
WTH-1 Radiohåndsender 1 kanal *	med vægholder og kapslingsklasse IP54	131209	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Væg



* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.